

- (WDS) WOP-2ac-LR5

 WOP-2ac-LR 1.3.0.744

Wireless Distribution System (WDS) — , Wi-Fi .
WDS , , Radio, , .

 WOP-2ac-LR5

Мониторинг Radio VAP WDS Сетевые настройки Система ru (выход)

Radio > QoS

Общие

Режим

IEEE 802.11a/n/ac

Канал

36 (5170 — 5250 МГц)

Ширина канала, МГц

80

Фиксированная центральная частота

☐

Мощность сигнала, дБм

24

Канальная скорость передачи

Auto

Таймаут ожидания ACK, мкс

64

Polling

☐

Дополнительно

Применить


Отмена

© ООО "Предприятие "Элтекс", 2017 – 2019

Версия ПО: 1.3.0.742 (53)


WDS

1) / — admin/password (2)



2 —

2) . «WDS» (3)



3 —

3) WDS (4)


WOP-2ac-LR5

Мониторинг
Radio
VAP
WDS
Сетевые настройки
Система

ru
(выход)

WDS >

Включено ☒

Безопасность

Выключено

Линки WDS

Линк	Включено	MAC	Канальная скорость передачи
Линк0	☒	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк1	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк2	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк3	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк4	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк5	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк6	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк7	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto

Применить
Отмена

© ООО "Предприятие "Элтекс", 2017 – 2019
Версия ПО: 1.3.0.742 (53)

4 - WDS

4) WPA2 . "" , (5).


WOP-2ac-LR5

Мониторинг
Radio
VAP
WDS
Сетевые настройки
Система

ru
(выход)

WDS >

Включено ☒

Безопасность

WPA2

Ключ WPA

password

Линки WDS

Линк	Включено	MAC	Канальная скорость передачи
Линк0	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк1	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк2	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк3	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк4	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк5	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк6	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк7	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto

Применить
Отмена

5 —

5) " WDS" mac- (6)

ELTEX WOP-2ac-LR5

Мониторинг Radio VAP WDS Сетевые настройки Система ru (Выход)

WDS >

Включено ☒

Безопасность WPA2

Ключ WPA password

Линки WDS

Линк	Включено	MAC	Канальная скорость передачи
Линк0	☒	E0:D9:E3:90:88:E0	Auto
Линк1	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк2	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк3	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк4	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк5	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк6	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto
Линк7	☐	XXXXXXXXXXXX	Auto

6 — WDS

MAC- :

- (7);




7 —

- telnet/ssh (IP - DHCP- - 192.168.1.10) «ifconfig» MAC- HWaddr (8).

```
WOP-2ac-LR5(root):/# ifconfig
br0      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:D9:E3:90:88:E0
         inet addr:192.168.1.210  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:4520 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:3589 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:750597 (733.0 KiB)  TX bytes:3863428 (3.6 MiB)
```

:



, WDS: AP1 AP2.

AP1 « 0 » MAC2, AP2 « 0 » MAC1 , , WPA2, ; .